



# Mikrofalowy czujnik ruchu MINI 360°, IP20 OR-CR-216

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>45,61 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>37,08 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OR-CR-216</b>     |
| Kod producenta   | <b>ORNO</b>          |
| Kod EAN          | <b>5901752482067</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

## Opis produktu

### Charakterystyka

- mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu o niewielkiej emisji mocy
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- niewielkie wymiary czujnika pozwalają na zastosowanie w plafonach i oprawach oświetleniowych
- wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy,
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe,
- brak wpływu temperatury na detekcję
- dostępne kolory: biały

| zasilanie                                  | max. obciążenie | stopień ochrony   | kąt widzenia                        |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| ~230V/50Hz                                 | 1200W           | IP20              | 360°                                |
| czas świecenia                             | zasięg          | natężenie światła | wys. montażu                        |
| min: 10 sek.±3 sek.<br>max: 12 min.±1 min. | od 1 m do 8 m   | od 3 do 2000 lux  | 1,5 - 3,5 m                         |
| częstotliwość                              | emisja mocy     | temp. pracy       | wymiary                             |
| 5,8 GHz                                    | <0,2mW          | -20°C +40°C       | 54,6x40x40,5 mm<br>(szer./wys./gł.) |